



Zahvaljujemo Vam na kupovini zvučnika serije **CXT**.

U podpunoj ste prednosti da uzmete bez ikakvih probleme i u digim performansama, molimo vas pročitajte ovo uputstvo pažljivo, i držite ga na sigurnom mestu za buduće korišćenje.

- 1) **Pažljivo pročitajte** uputstvo pre korišćenja ili pre montiranja ovog proizvoda.
- 2) **Sačuvajte ove instrukcije.**
- 3) **U skladu sa upozorenjem**- sva upozorenja i instrukcije za ovaj proizvod teba da su nalepljena na poleđini.
- 4) **Odpakivanje** – molimo vas da sačuvate kartonsko pakovanje, u slučaju da proizvod morate da vratite.
- 5) **Povezvanje pojačala** – kako bi se izbegla oštećenja, preporučljivo je da uspostavite i pratite obrazac uključivanja i isključivanja vasesg zvučnog sistema.

Kada su svi delovi povezani, upalite početnu opremu, kasetofone, cd plejere, miksete efektne procesore itd.

Pre svega uključite napajanje pojačivača. Mnogi proizvodi imaju velike prolazne talase kada se upali ili ugase koji mogu da izazovu ostečene na vasem zvučniku.

Ali posle upaljivanja pojačala i postaviti nivo kontrole na minimum bilo koji prolaz sa druge opreme neće uticati na zvučnike.

Sačekajte da se svi delovi stabilizuju, to obično traje nekoliko sekundi.

Slično je kada i gasite vaš sistem, uvek vaše kontrole pojačivača stavite na minimum, pre isključivanja.

6) **Kablovi** – nikada ne uzimajte ostečeni ili mikrofonski kabl, da biste povezivali zvučnike, koje nisu dovoljni za ručne pojačavače koji ne mogu ucitati, ili mogu da prouzrokuju štetu na vašem kompletnom sistemu.

7) **Nameštanje ili nekompletne montaže** – nameštanje ili nekompletne montaže ovih zvucnika može izloziti članove velikom ozbiljnom riziku čai i smrti.

Pod okolnostima koje e dešavaju kao nekompletne ili drukčije da se montira ovaj sistem da li je u potpunosti kvalifikovani dali ima sertifikat da radi na relevantnoj lokaciji po državnim i nacionalnim pravima. Sva relevantna i bezbednosna pravila moraju biti pračena. Ako ne pratite propisno ili neznate relevantnu regulaciju, konsultujte se sa kvalifikovanim osobama da vam pomognu pri asistenciji.

Kada je ispravno montiran na zvučnički stalak, proverite da li je sistem stabilan i da ne može da padne. Nepreporučujemo vam da stavljate zvučnički stalak veći od 1.5m.

8) **Oprez** – ovo je profesionalni zvučnički sistem koji je u stanju da proizvede visok zvuk.

Pažljivo postupite sa podešavanjem i operacijom, da bi se izbegla izlaganja nivoa koji stalno mogu da izazovu slušna ostečenja.

9) **Servisiranje** – ovo ne bi trebalo da bude uputstvo za servisiranje ovog proizvoda. Za servisiranje obratite se bilokom kvalifikovanom serviseru.

Generalna specifikacija:

Model	CXT 108	CXT 110	CXT 112
Napajanje	100W rms/400W Peak	150W rms/600W Peak	200W rms/800W Peak
Impedansa	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Drajver	8 inča woofera & piezo dinamični rožn	10 inča woofera & piezo dinamični rožn	12 inča woofera & piezo dinamični rožn
Izgled kućišta	Two-way fullrange low resonance trapezoidal	Two-way fullrange low resonance trapezoidal	Two-way fullrange low resonance trapezoidal
Zaštitna rešetka	Yes	Yes	Yes
Raspon frekvencije	90Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	60Hz - 20kHz
Osvetljivost	93 (1W@1m)	93 (1W@1m)	96 (1W@1M)
Težina	4.5 kg	9.5 Kg	14.5 Kg
Dimenzije	257 x 370 x 245	310 x 495 x 300	397 x 555x 384